

NetcamViewer Monitor

Betrachten Sie jede IP-Kamera auf Ihrem TV oder Monitor in einer maximalen Auflösung von 4K (3840 x 2160)

Konfigurierbare Kamerasequenz

HDMI-Videoausgang



Wir unterstützen alle führenden Marken von IP-Kameras – insgesamt mehr als 600 Marken und Modelle.



Zeigen Sie jede IP-Kamera auf einem Monitor oder TV mit einer maximalen Auflösung von 3840 x 2160 an.



Mit dem Sequenzmodus können Sie automatisch zwischen verschiedenen Kameras wechseln



Einfache Bedienung aller Funktionen von NetcamViewer über Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren PC.



Zeigen Sie bis zu neun (9) Kameras gleichzeitig auf einem Bildschirm an, um den vollständigen Überblick zu behalten. *



Zeigen Sie mehrere Kameras in einer Bild-in-Bild-Ansicht (PiP).



HTTP-API-Integration: Wechseln Sie Kameras und Ansichten mit einfachen API-Befehlen.

NetcamViewer Monitor zeigt alle Bilder einer IP-Kamera auf einem Monitor an, auch über HDMI (Kabel im Lieferumfang enthalten).

Unterstützung für alle bekannten und weniger bekannten Kameramarken durch Auswahl der Marke oder durch direkte Eingabe der Bild-URL. Unterstützt außerdem ONVIF-Kameras. Maximale Auflösung von 4K, abhängig von der Marke und dem Modell der Kamera sowie der verfügbaren Netzwerkbandbreite.

Anwendungen

- Spotmonitor am Eingang von Geschäften
- Bild-in-Bild oder Vollbild auf einem Standard-Fernseher (abhängig von den Funktionen des Fernsehers)

Betrachten Sie jede beliebige IP- Kamera auf Ihrem Fernseher oder Monitor



Einfache Einrichtung mit Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop



Display of a camera on a full screen or in sequence mode, where multiple cameras are shown in sequence on a full screen. This equipment can be configured via an intuitive interface from within a browser using a PC, MAC, smartphone or tablet. Connected to the network using Ethernet.

Can be mounted using an optional VESA-between-bracket, which is ordered separately. This bracket offers the option of permanent installation on a monitor, even if this is already mounted on a wall or ceiling using a VESA-bracket.

In the box



NetcamViewer Monitor



Power Supply



HDMI Cable

Available Accessories



Analog Video Adapter Cable

* With multiview, maximum 720P per camera stream

Spezifikationen

Vollbildanzeige eines H.265-RTSP-Streams mit bis zu 3840p/2160p bei 20 fps bzw. 1080p – abhängig von Marke und Modell der Kamera sowie der verfügbaren Netzwerkbandbreite.

Vollbildanzeige von (M)JPG mit reduzierter Bildrate, abhängig von Kameramarke, Auflösung und Bildqualität.

Multiview: Anzeige von bis zu 9 Kameras gleichzeitig auf dem Bildschirm.

Komplette Konfiguration über einen Browser. Unterstützung für mobile Geräte zur einfachen Konfiguration.

Manuelle Expertenkonfiguration für die Anzeige beliebiger RTSP-, MJPEG- oder JPG-/JPEG-Streams.

Manuelle Expertenkonfiguration für zusätzliche kamerabezogene API-Funktionen.

Funktionen

Multiview Max. 9 Kameras
Autostart Automatischer Start einer beliebigen Ansicht nach dem Boot

HTTP API Wechseln Sie Kameras, Ansichten und erweiterte Funktionen über die API

Languages Dutch, English, German

Video Outputs

Outputs HDMI

HDMI Output max: 3840x 2160

Audio

Audio Support Depending on camera
Audio Outputs HDMI Audio (Only available when using HDMI Video)

Network

Network interface RJ45, 10/100mbit
IPv4 Support Yes
Wireless built-in 802.11ac

Power

Connection USB C
Voltage / Current 5V DC, 3 Amp
Power Plugs EU, US, AU, UK

Dimensions & Weight

Dimensions 91*69*36mm (l*b*h)
Weight 110 gramm

Package

Dimensions 125*235*75mm (l*b*h)
Weight 450 gramm