

AXIS T8607

Für Langstreckenverbindung mit Glasfasertechnologie

Der AXIS T8607-Medien-Konverter-Switch 24 V DC ermöglicht die Verbindung mit Netzwerken über Ethernet- oder Glasfaserkabel. Damit ist die Installation der Kameras auch über große Entfernungen kostengünstig möglich. Der AXIS T8607 ist ein DIN-montiertes Gerät, das Ethernet-Signale zum Senden über Glasfaserkabel umwandelt. Er ist ideal für die Überwachung von Innenstadtbereichen, Flughäfen und anderen Installationen über weite Distanzen geeignet. Mit Überwachungsintegratoren können im Einsatz auch Installationsmonitore und Laptops (über die RJ-45-Anschlüsse) an den AXIS T8607 angeschlossen werden, um Kameras zu warten und zu steuern. Der Medien-Konverter-Switch kann in einem Daisy Chain-Netzwerk angeschlossen werden.

- > **24 V Gleichstrom EIN**
- > **Ethernetsignale für Glasfaserverbindungen umwandeln**
- > **Unterstützt 10/100 MBit/s**
- > **Zwei SFP-Steckplätze und zwei RJ-45-Ports**
- > **Kompatibel mit Netzwerkprodukten von Axis**



AXIS T8607

Allgemeines		Lagerbedingungen	-40 bis +75 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 % bis 85 % (nicht kondensierend)
Gehäuse	Metall Farbe: Weiß (NCS S 1002-B)	Zulassungen	EMV EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 22, KCC KN22 Class A, KN24 Sicherheit IEC/EN 60950-1
Stromversorgung	Maximal 24 V Gleichstrom 4 W (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten)	Abmessungen	150 x 100 x 30 mm
Anschlüsse	2 x RJ-45-Anschlüsse (10/100 Mbps) (Geschirmte Kabel (STP), Kategorie 5 oder höher verwenden) 2 x SFP-Anschlüsse (100/1000 MBit/s) für SFP-Glasfasermodule oder SFP an Kupfermodule 1 x Stromversorgung 2 x konfigurierbare Ports Alarmeingang/-ausgang Kamera-Mehrfachkabel	Gewicht	284 g
Anzeige und Leuchten	LED-Betriebsanzeige LED-Netzwerkanzeige der Kamera Netzwerk-LED-Anzeige (4 x)	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	DIN-Halterung
Konformität	RoHS, REACH, WEEE, CE, EN 50022, IEC 60715, AS 2756	Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty .
Montage	DIN-Schienen-Montage	Verantwortung für die Umwelt: www.axis.com/environmental-responsibility	
Umgebung	Innen/Schrank		
Betriebsbedingungen	-40 bis 75 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 % bis 85 % (nicht kondensierend)		